


## ボイスワープ (オプション)

★ダイヤル式の電話機からは設定できません。プッシュ(トーン)信号に切り替え可能な電話機については、プッシュ(トーン)信号に切り替えてご利用ください。

# ボイスワープの転送機能

## (1) 無条件転送

かかってきた電話を転送元の電話機を呼び出さず、転送先へ直接転送します。




## (2) 無応答時転送

最初に電話を呼び出し、電話に出ない時に転送します。呼び出しの着信音が鳴っている間に受話器を上げると転送せずに電話に出ることができます。(着信音を鳴らす待ち時間は、5～60秒で設定可能です。)




## (3) 話中時転送

お話し中にかかってきた電話を、転送先へ転送します。




## (4) 登録番号転送(セレクト機能※)

あらかじめ登録してある電話番号からかかってきた場合だけ転送し、それ以外の電話は着信します。




## (5) 登録番号着信(セレクト機能※)

あらかじめ登録してある電話番号からかかってきた場合だけ着信し、それ以外の電話は転送します。



## 【参考】リモートコントロール

外出先からでも、リモートコントロールで転送の開始/停止、転送先リスト番号の変更ができます。



※「リモートコントロール」のご利用にあたり、あらかじめご契約回線から暗証番号・転送先の登録が必要です。  
 ※災害等ご契約回線が故障した際においても、ご契約回線以外からボイスワープの開始等ができるように、「ひかり電話設定サイト」のパスワードや「リモートコントロール」の暗証番号・転送先をあらかじめ登録いただくことをおすすめします。  
 (注)「話中時転送」「無応答時転送」モードを選択している場合は、回線故障時には転送されません。  
 リモートコントロールでは、転送先電話番号の新規登録等はできません。

## 設定方法早見表

機能		他の電話番号を設定する場合	操作方法	初期設定	ページ	
●転送の停止	142+	5 + 転送設定電話番号 + # +	0	停止	P.12	
●転送の開始	142+	5 + 転送設定電話番号 + # +	1+1~4		P.11	
●転送先リスト番号1への登録	142+	5 + 転送設定電話番号 + # +	2 + 転送先電話番号 + # + 1	-	P.8	
●転送先リスト番号2~4への登録	142+	5 + 転送設定電話番号 + # +	4+0+2~4 + 転送先電話番号 + # + 1	-	P.9	
●転送先リスト番号の指定	142+	5 + 転送設定電話番号 + # +	4+1+1~4+1	-	P.10	
●無応答時転送の呼び出し秒数の指定	142+	5 + 転送設定電話番号 + # +	3+5~60 + # + 1	5秒	P.13	
ご利用状況の確認	●転送先リストに登録されている転送先電話番号	5 + 転送設定電話番号 + # +	8	-	P.14	
	●転送条件	5 + 転送設定電話番号 + # +	8+0	-		
		5 + 転送設定電話番号 + # +	8+1	-		
セレクト機能の設定	●登録リストへの電話番号の登録	5 + 転送設定電話番号 + # +	2 + 登録電話番号 + # + 1	-	P.15	
	●登録リストからの電話番号の削除	5 + 転送設定電話番号 + # +	9 + 削除電話番号 + # + 1	-	P.16	
	●セレクト機能の指定	●セレクト機能の停止	5 + 転送設定電話番号 + # +	3+0	停止	P.17
		●登録番号を転送する設定	5 + 転送設定電話番号 + # +	3+1		
		●登録していない番号を転送する設定	5 + 転送設定電話番号 + # +	3+2		
●登録リストの電話番号を確認	147+	5 + 転送設定電話番号 + # +	8	-	P.18	
●暗証番号の登録/変更	142+	5 + 転送設定電話番号 + # +	4+3+1 + 暗証番号 + # + 1	なし	P.19	

(リモートコントロールの指定時に設定)

## 利用方法早見表

機能		他の電話番号を設定する場合	操作方法	初期設定	ページ
リモコン用アクセス番号 06-6480-6142(有料)※	●リモートコントロールの利用 (暗証番号の登録)	●なし ..... 142+	4+3+0	なし	P.19
		●あり ..... 142+	4+3+1 + 暗証番号 + # + 1		
	●転送の停止		リモコン用アクセス番号 + 転送設定電話番号 + # + 暗証番号 + # + 0	-	P.20~ P.21
	●転送の開始		リモコン用アクセス番号 + 転送設定電話番号 + # + 暗証番号 + # + 1		
●転送先リスト番号の指定		リモコン用アクセス番号 + 転送設定電話番号 + # + 暗証番号 + # + 2 + 1 ~ 4 + 1			

※加入電話・INSネットのリモコン用アクセス番号とは番号が異なります。ご注意ください。

※「リモートコントロール」のご利用にあたり、あらかじめご契約回線から暗証番号・転送先の登録が必要です。

※災害等でご契約回線が故障した際においても、ご契約回線以外からボイスワープの開始等ができるように、「ひかり電話 設定サイト」のパスワードや「リモートコントロール」の暗証番号・転送先をあらかじめ登録いただくことをおすすめします。

(注)「話中時転送」「無応答時転送」モードを選択している場合は、回線故障時には転送されません。リモートコントロールでは、転送先電話番号の新規登録等はできません。

## 転送方法の組み合わせ

ボイスワープ(オプション)をご利用いただくためには、「転送先リスト」に転送したい電話番号を登録していただく必要があります。各種機能のご利用にあたっては、転送先リストから転送先を選択し、利用の開始/停止に関する操作をしていただくことで可能となります。

**転送先リスト** 転送先の電話番号を最大4件まで登録できます。ただし、実際の転送先として指定できるのは1番号に限ります。


**登録リスト** あらかじめ転送したい相手の電話番号を最大30件まで登録できます。

転送方法の組み合わせを、以下のパターン0からパターン8までのの中から選択できます。


		セレクト機能 (指定転送)	無条件 転送	無応答時 転送	話中時 転送	
「転送」	転送しない	パターン0	×	×	×	
	セレクト機能を使用しない (指定番号転送を設定しない)	無条件転送	パターン1	×	○	×
		無応答時転送	パターン2	×	×	○
		話中時転送	パターン3	×	×	○
	セレクト機能を使用する (指定番号転送を設定する)	無応答時転送 + 話中時転送	パターン4	×	×	○
		無条件転送	パターン5	○	○	×
		無応答時転送	パターン6	○	×	○
		話中時転送	パターン7	○	×	○
		無応答時転送 + 話中時転送	パターン8	○	×	○

## ご利用開始までの流れ

### ■かかってきた電話をすべて転送させる場合(自動転送機能)



### ■セレクト機能を使用する場合



## ご利用にあたっての設定方法 (早見表 P.5~P.6参照)

### 1.自動転送に関する設定

#### (1) 転送先電話番号の登録

転送先リスト(転送先電話番号を事前に登録しておくところ)の番号1へ、電話番号を登録します。  
**本操作は必ず実施してください。**

① **142**

① 受話器を上げて **142** をダイヤルします。

② ガイダンス

② 「ボイスワープの設定を行います。」

「追加番号」をご契約のお客さまのみ —

「○○○○○○○○○番のボイスワープの設定を行います。」というガイダンスが流れます。

「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”、転送先の登録は“2”、呼出秒数の設定は“3”、その他各種設定は“4”、設定状況の確認は“8”を、他の電話番号の設定を行う場合は“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。

他の電話番号を設定したい場合 —

**5** をダイヤルしてください。「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最後に“#”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電話番号を入力し、“#”を押してください。

②のガイダンスに戻ります。

③ **2**

③ **2** をダイヤルしてください。

④ ガイダンス

④ 「転送先リスト1番の転送先電話番号登録を行います。」「登録する電話番号を市外局番から入力し、最後に“#”を押してください。」というガイダンスが流れます。

⑤ **転送先  
電話番号+#**

⑤ 転送先の電話番号をダイヤルし、最後に **#** を押してください。

⑥ ガイダンス

⑥ 「入力された電話番号は△△△△△△△△△△です。よろしければ“1”、入力直す場合は“2”、本設定を中断する場合は“それ以外”を押してください。」というガイダンスが流れます。

⑦ **1**

⑦ 電話番号が正しければ、**1** をダイヤルしてください。

⑧ 登録完了

⑧ 「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」「転送先登録が完了しました。」「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで登録は完了です。

★転送先の電話番号を間違えますと、転送先の方にも、かけてこられた方にも迷惑がかかります。正確に登録してください。

★転送先リスト1番に転送先電話番号が登録されている場合にのみ、転送先リスト1番が転送先に指定されます。

★104番や117番などの3桁の番号、フリーアクセス、フリーアクセス・ひかりワイド、フリーダイヤル(いずれもオプション)、ナビダイヤル(電話サービス)、伝言ダイヤル(電話サービス)、#ダイヤル、国際電話の番号、0070、0077、0088、001、0081等で始まる事業者識別番号等は転送先としてご利用できません。

## (2) 転送先電話番号を複数登録するとき\*

※転送先電話番号を複数登録しない場合は、P.10以降をご参照ください。

転送先リスト番号2~4へ、電話番号を登録します。

★転送先リストへの電話番号の登録は、リスト番号1を含め最大4個まで登録できます。

①	<b>142</b>	① 受話器を上げて <b>142</b> をダイヤルします。
②	ガイダンス	② 「ボイスワープの設定を行います。」 「追加番号」をご契約のお客さまのみ — 「○○○○○○○○○番のボイスワープの設定を行います。」というガイダンスが流れます。 「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”、転送先の登録は“2”、呼出秒数の設定は“3”、その他各種設定は“4”、設定状況の確認は“8”を、他の電話番号の設定を行う場合は“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。  他の電話番号を設定したい場合 — <b>5</b> をダイヤルしてください。「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最後に“#”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電話番号を入力し、“#”を押してください。 ②のガイダンスに戻ります。
③	<b>4</b>	③ <b>4</b> をダイヤルしてください。
④	ガイダンス	④ 「各種設定を行います。」「転送先電話番号の登録は“0”、転送先の指定は“1”、リモートコントロールの設定は“3”を押してください。」というガイダンスが流れます。
⑤	<b>0</b>	⑤ <b>0</b> をダイヤルしてください。
⑥	ガイダンス	⑥ 「転送先電話番号の登録を行います。」「転送先リスト番号の2から4のいずれかを押ししてください。」というガイダンスが流れます。
⑦	<b>2 ~ 4</b>	⑦ 転送先リスト番号 <b>2 ~ 4</b> のいずれかをダイヤルしてください。
⑧	ガイダンス	⑧ 「転送先電話番号を市外局番から入力し最後に“#”を押してください。」というガイダンスが流れます。
⑨	<b>転送先 電話番号+#</b>	⑨ 転送先の電話番号をダイヤルし、最後に <b>#</b> を押してください。
⑩	ガイダンス	⑩ 「登録先リストは□、転送先電話番号は△△△△△△△△△△です。よろしければ“1”、入力し直す場合は“2”、本設定を中断する場合は“それ以外”を押してください。」というガイダンスが流れます。
⑪	<b>1</b>	⑪ 電話番号が正しければ、 <b>1</b> をダイヤルしてください。
⑫	登録完了	⑫ 「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」「転送先電話番号の登録が完了しました。」「設定メニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで登録は完了です。

## (3) 転送先電話番号の指定

転送先リスト番号1~4の中から指定します。

①	<b>142</b>	① 受話器を上げて <b>142</b> をダイヤルします。
②	ガイダンス	② 「ボイスワープの設定を行います。」 「追加番号」をご契約のお客さまのみ — 「○○○○○○○○○番のボイスワープの設定を行います。」というガイダンスが流れます。 「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”、転送先の登録は“2”、呼出秒数の設定は“3”、その他各種設定は“4”、設定状況の確認は“8”を、他の電話番号の設定を行う場合は“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。  他の電話番号を設定したい場合 — <b>5</b> をダイヤルしてください。「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最後に“#”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電話番号を入力し、“#”を押してください。 ②のガイダンスに戻ります。
③	<b>4</b>	③ <b>4</b> をダイヤルしてください。
④	ガイダンス	④ 「各種設定を行います。」「転送先電話番号の登録は“0”、転送先の指定は“1”、リモートコントロールの設定は“3”を押してください。」というガイダンスが流れます。
⑤	<b>1</b>	⑤ <b>1</b> をダイヤルしてください。
⑥	ガイダンス	⑥ 「転送先リスト番号の指定を行います。リスト番号の1から4のいずれかを押しください。」というガイダンスが流れます。
⑦	<b>1 ~ 4</b>	⑦ 転送先として指定したい転送先リスト番号 <b>1 ~ 4</b> のいずれかをダイヤルしてください。
⑧	ガイダンス	⑧ 「転送先リスト番号は□、転送先電話番号は△△△△△△△△△△です。よろしければ“1”、入力し直す場合は“2”、本設定を中断する場合は“それ以外”を押してください。」というガイダンスが流れます。
⑨	<b>1</b>	⑨ 電話番号が正しければ、 <b>1</b> をダイヤルしてください。
⑩	ガイダンス	⑩ 「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」 「転送先指定が完了しました。」というガイダンスが流れます。
⑪	設定完了	⑪ 「設定メニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。 これで設定は完了です。 *転送を開始される場合は、「(4)転送の開始」(P.11)を参照してください。

★ご契約時のサービスの状態は転送先リスト番号が設定されていないためあらかじめ番号の登録が必要です。  
(転送先リスト番号1への登録方法はP.8を参照してください。)

★転送先リスト1番のみに転送先電話番号が登録されている場合は、転送先リスト1番が転送先に指定されます。

## (4) 転送の開始

転送を開始します。★転送機能については、P.3～P.4をご覧ください。

- |                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ①                    | <b>142</b> | ① 受話器を上げて <b>142</b> をダイヤルします。   |
| ②                    | ガイダンス      | ② 「ボイスワープの設定を行います。」<br><div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; margin: 5px 0;">                     「追加番号」をご契約のお客さまのみ —<br/>                     「○○○○○○○○番のボイスワープの設定を行います。」というガイダンスが流れます。<br/>                     「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”、転送先の登録は“2”、呼出秒数の設定は“3”、その他各種設定は“4”、設定状況の確認は“8”を、他の電話番号の設定を行う場合は“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。                 </div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; margin: 5px 0;">                     他の電話番号を設定したい場合 —<br/> <b>5</b> をダイヤルしてください。「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最後に“#”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電話番号を入力し、“#”を押してください。<br/>                     ②のガイダンスに戻ります。                 </div> |
| ③                    | <b>1</b>   | ③ <b>1</b> をダイヤルしてください。  |
| ④                    | ガイダンス      | ④ 「転送条件を設定し、サービスを開始します。無条件転送は“1”、無応答時転送は“2”、話中時転送は“3”、無応答時転送と話中時転送の併用は“4”を押してください。」というガイダンスが流れます。  |
| 【無条件転送の場合】           |            |  |
| ⑤                    | <b>1</b>   | ⑤ <b>1</b> をダイヤルしてください。  |
| ⑥                    | 設定完了       | ⑥ 「サービスを開始しました。」「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。  |
| 【無応答時転送の場合】          |            |  |
| ⑤                    | <b>2</b>   | ⑤ <b>2</b> をダイヤルしてください。  |
| ⑥                    | 設定完了       | ⑥ 「サービスを開始しました。」「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。  |
| 【話中時転送の場合】           |            |  |
| ⑤                    | <b>3</b>   | ⑤ <b>3</b> をダイヤルしてください。  |
| ⑥                    | 設定完了       | ⑥ 「サービスを開始しました。」「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。  |
| 【無応答時転送と話中時転送の併用の場合】 |            |  |
| ⑤                    | <b>4</b>   | ⑤ <b>4</b> をダイヤルしてください。  |
| ⑥                    | 設定完了       | ⑥ 「サービスを開始しました。」「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。  |

★ご契約時のサービスの状態は転送「停止」に設定されています。

★転送先電話番号を登録せずに転送の開始操作を行った場合には、④で「転送先の電話番号が登録されていません。」というガイダンスが流れます。

★セレクト機能が開始されていた場合に、「142+0」で転送の停止を行ったとしてもセレクト機能は開始の状態を保持します。また「転送の開始」を行っても、セレクト機能を続けてご利用いただけます。

## (5) 転送の停止

転送を停止します。

- |   |            |  |
|---|------------|--|
| ① | <b>142</b> | ① 受話器を上げて <b>142</b> をダイヤルします。   |
| ② | ガイダンス      | ② 「ボイスワープの設定を行います。」<br><div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; margin: 5px 0;">                     「追加番号」をご契約のお客さまのみ —<br/>                     「○○○○○○○○番のボイスワープの設定を行います。」というガイダンスが流れます。<br/>                     「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”、転送先の登録は“2”、呼出秒数の設定は“3”、その他各種設定は“4”、設定状況の確認は“8”を、他の電話番号の設定を行う場合は“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。                 </div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; margin: 5px 0;">                     他の電話番号を設定したい場合 —<br/> <b>5</b> をダイヤルしてください。「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最後に“#”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電話番号を入力し、“#”を押してください。<br/>                     ②のガイダンスに戻ります。                 </div> |
| ③ | <b>0</b>   | ③ <b>0</b> をダイヤルしてください。  |
| ④ | ガイダンス      | ④ 「サービスを停止します。しばらくお待ちください。」<br>「サービスを停止しました。」というガイダンスが流れます。  |
| ⑤ | 設定完了       | ⑤ 「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。  |

★ご契約時のサービスの状態は転送「停止」に設定されています。

★セレクト機能が開始されていた場合に、「142+0」で転送の停止を行ったとしてもセレクト機能は開始の状態を保持します。また「転送の開始」を行っても、セレクト機能を続けてご利用いただけます。

## (6) 無応答時転送の呼び出し秒数を設定するとき

無応答時転送の呼び出し秒数を指定します。

① **142**

① 受話器を上げて **142** をダイヤルします。

② 「ボイスワープの設定を行います。」

「追加番号」をご契約のお客さまのみ —

「○○○○○○○○番のボイスワープの設定を行います。」というガイダンスが流れます。

「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”、転送先の登録は“2”、呼出秒数の設定は“3”、その他各種設定は“4”、設定状況の確認は“8”を、他の電話番号の設定を行う場合は“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。

② ガイダンス

他の電話番号を設定したい場合 —

**5** をダイヤルしてください。「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最後に“#”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電話番号を入力し、“#”を押してください。

②のガイダンスに戻ります。

③ **3**

③ **3** をダイヤルしてください。

④ ガイダンス

④ 「呼出秒数の設定を行います。」「呼出秒数を5から60秒の範囲で入力し、最後に“#”を押してください。」というガイダンスが流れます。

⑤ **5** ~ **60**  
+ **#**

⑤ 指定したい電話の呼び出し秒数 **5** ~ **60** + **#** をダイヤルしてください。

呼び出し秒数は5～60秒の範囲を1秒単位で設定してください。

⑥ ガイダンス

⑥ 「入力された秒数は××です。よろしければ“1”、入力し直す場合は“2”、本設定を中断する場合は“それ以外”を押してください。」というガイダンスが流れます。

⑦ **1**

⑦ 秒数が正しければ、**1** をダイヤルしてください。

⑧ 設定完了

⑧ 「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」「呼出秒数設定が完了しました。」「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。

★ご契約時のサービスの状態は呼び出し秒数が「5秒」に設定されています。

## (7) 各種設定状況を確認するとき

ご利用状況を確認します。

① **142**

① 受話器を上げて **142** をダイヤルします。

② 「ボイスワープの設定を行います。」

「追加番号」をご契約のお客さまのみ —

「○○○○○○○○番のボイスワープの設定を行います。」というガイダンスが流れます。

「サービスの停止は“0”、サービスの開始は“1”、転送先の登録は“2”、呼出秒数の設定は“3”、その他各種設定は“4”、設定状況の確認は“8”を、他の電話番号の設定を行う場合は“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。

② ガイダンス

他の電話番号を設定したい場合 —

**5** をダイヤルしてください。「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最後に“#”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電話番号を入力し、“#”を押してください。

②のガイダンスに戻ります。

③ **8**

③ **8** をダイヤルしてください。

④ ガイダンス

【転送先リストが登録されている場合】

④ 「現在、サービスは開始(停止)中です。転送先リスト番号□番の△△△△△△△△△△です。呼び出し秒数は××秒です。」  
「設定状況の確認を行います。転送先電話番号の確認は“0”、転送条件の確認は“1”を押してください。」というガイダンスが流れます。

【転送先リストが登録されていない場合】

④ 「現在、サービスは停止中です。転送先の登録はありません。呼び出し秒数は××秒です。」  
「設定状況の確認を行います。転送先電話番号の確認は“0”、転送条件の確認は“1”を押してください。」というガイダンスが流れます。

【転送先リストの登録内容の確認】

⑤ **0**

⑤ ④のガイダンスに従って **0** をダイヤルしてください。

⑥ ガイダンス

⑥ 「転送先電話番号の確認を行います。」「登録されている電話番号は、次のとおりです。転送先リスト1番は△△△△△△△△△△、転送先リスト2番は△△△△△△△△△△、転送先リスト3番…」というガイダンスが流れます。

\*電話番号が登録されていない場合は、「転送先リスト1番は未登録です。転送先リスト2番は…」というガイダンスが流れます。

⑦ 確認完了

⑦ 「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで確認は完了です。

【転送条件の確認】

⑤ **1**

⑤ ④のガイダンスに従って **1** をダイヤルしてください。

⑥ ガイダンス

⑥ 「転送条件の確認を行います。」「登録されている転送条件は次のとおりです。無条件転送モードは開始中(停止中)です。無応答時転送モードは停止中(開始中)です。話中時転送モードは停止中(開始中)です。」というガイダンスが流れます。

⑦ 確認完了

⑦ 「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで確認は完了です。

## 2.セレクト機能に関する設定

### (1)登録リストに電話番号を登録するとき

登録リストとは、転送させたい電話番号もしくは、着信させたい電話番号を登録しておくところです。  
(登録できる数は最大30番号です。)

- |                     |  |
|---------------------|--|
| ① <b>147</b>        | ① 受話器を上げて <b>147</b> をダイヤルします。   |
| ② ガイダンス             | ② 「ボイスワープセレクト機能の設定を行います。」<br>「追加番号」をご契約のお客さまのみ—<br>「○○○○○○○○番のボイスワープセレクト機能の設定を行います。」というガイダンスが流れます。<br>「電話番号の登録は“2”、各種設定は“3”、登録番号の削除は“9”、他の電話番号の設定を行う場合は“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。<br><br>他の電話番号を設定したい場合—<br>⑤をダイヤルしてください。「ボイスワープセレクト機能の設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最後に“#”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電話番号を入力し、“#”を押してください。<br>②のガイダンスに戻ります。 |
| ③ <b>2</b>          | ③ <b>2</b> をダイヤルしてください。  |
| ④ ガイダンス             | ④ 「登録する電話番号を市外局番から入力し、最後に“#”を押してください。」というガイダンスが流れます。   |
| ⑤ <b>登録する電話番号+#</b> | ⑤ 登録する電話番号を市外局番からダイヤルし、最後に <b>#</b> を押してください。  |
| ⑥ ガイダンス             | ⑥ 「入力された電話番号は△△△△△△△△△△です。よろしければ“1”を、入力し直す場合は“2”、本設定を中断する場合は“それ以外”を押してください。」というガイダンスが流れます。   |
| ⑦ <b>1</b>          | ⑦ 電話番号が正しければ、 <b>1</b> をダイヤルしてください。  |
| ⑧ ガイダンス             | ⑧ 「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」「電話番号の登録が完了しました。」というガイダンスが流れます。   |
| ⑨ 登録完了              | ⑨ 「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで登録は完了です。  |

★登録リストに登録されている電話番号が満杯の場合、⑤で登録する電話番号をダイヤルした後、「登録件数が30件を超えました。登録されているいずれかの電話番号を削除してから登録してください。」というガイダンスが流れます。登録電話番号の削除方法はP.16を参照してください。

### (2)登録リストから電話番号を削除するとき

登録リストに登録している電話番号を削除します。

- |                     |  |
|---------------------|--|
| ① <b>147</b>        | ① 受話器を上げて <b>147</b> をダイヤルします。   |
| ② ガイダンス             | ② 「ボイスワープセレクト機能の設定を行います。」<br>「追加番号」をご契約のお客さまのみ—<br>「○○○○○○○○番のボイスワープセレクト機能の設定を行います。」というガイダンスが流れます。<br>「電話番号の登録は“2”、各種設定は“3”、登録番号の削除は“9”、他の電話番号の設定を行う場合は“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。<br><br>他の電話番号を設定したい場合—<br>⑤をダイヤルしてください。「ボイスワープセレクト機能の設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最後に“#”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電話番号を入力し、“#”を押してください。<br>②のガイダンスに戻ります。 |
| ③ <b>9</b>          | ③ <b>9</b> をダイヤルしてください。  |
| ④ ガイダンス             | ④ 「削除する電話番号を市外局番から入力し、最後に“#”を押してください。」というガイダンスが流れます。   |
| ⑤ <b>削除する電話番号+#</b> | ⑤ 削除する電話番号を市外局番からダイヤルし、最後に <b>#</b> を押してください。  |
| ⑥ ガイダンス             | ⑥ 「入力された電話番号は△△△△△△△△△△です。よろしければ“1”、入力し直す場合は“2”、本設定を中断する場合は“それ以外”を押してください。」というガイダンスが流れます。  |
| ⑦ <b>1</b>          | ⑦ 電話番号が正しければ、 <b>1</b> をダイヤルしてください。  |
| ⑧ ガイダンス             | ⑧ 「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」「電話番号の削除が完了しました。」というガイダンスが流れます。   |
| ⑨ 削除完了              | ⑨ 「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで削除は完了です。  |

★登録リストに登録されている電話番号がない場合、⑤で削除する電話番号をダイヤルした後「電話番号の削除に失敗しました。」というガイダンスが流れます。



### (3) ご利用条件の設定

セレクト機能のご利用条件を指定します。

- |  |  |                            |                       |                            |
|--|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ① <b>147</b>   | ① 受話器を上げて <b>147</b> をダイヤルします。   |                            |                       |                            |
| ② ガイダンス  | ② 「ボイスワープセレクト機能の設定を行います。」<br>「追加番号」をご契約のお客さまのみ—<br>「○○○○○○○○○番のボイスワープセレクト機能の設定を行います。」というガイダンスが流れます。<br>「電話番号の登録は“2”、各種設定は“3”、登録番号の削除は“9”、他の電話番号の設定を行う場合は“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。<br><br>他の電話番号を設定したい場合—<br><b>5</b> をダイヤルしてください。「ボイスワープセレクト機能の設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最後に“#”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電話番号を入力し、“#”を押してください。<br>②のガイダンスに戻ります。  |                            |                       |                            |
| ③ <b>3</b>   | ③ <b>3</b> をダイヤルしてください。  |                            |                       |                            |
| ④ ガイダンス  | ④ 「ボイスワープセレクト機能の停止は“0”、登録した電話番号を転送させる場合は“1”、登録していない電話番号を転送させる場合は“2”を押してください。」というガイダンスが流れます。  |                            |                       |                            |
| ⑤ ご利用する条件の番号<br><b>0</b> ~ <b>2</b><br>( <b>0</b> を押した場合 )<br>( <b>1</b> を押した場合 )<br>( <b>2</b> を押した場合 ) | ⑤ ご利用する条件の番号を押してください。<br><table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>・セレクト機能の停止 <b>0</b></td> <td>・登録番号を転送する設定 <b>1</b></td> <td>・登録していない番号を転送する設定 <b>2</b></td> </tr> </table> 「ボイスワープセレクト機能を停止します。しばらくお待ちください。」「ボイスワープセレクト機能を停止しました。」というガイダンスが流れます。<br>「登録した電話番号を転送する設定を実施します。しばらくお待ちください。」「登録した電話番号を転送するに設定しました。」というガイダンスが流れます。<br>「登録していない電話番号を転送する設定を実施します。しばらくお待ちください。」「登録していない電話番号を転送するに設定しました。」というガイダンスが流れます。 | ・セレクト機能の停止 <b>0</b>        | ・登録番号を転送する設定 <b>1</b> | ・登録していない番号を転送する設定 <b>2</b> |
| ・セレクト機能の停止 <b>0</b>  | ・登録番号を転送する設定 <b>1</b>  | ・登録していない番号を転送する設定 <b>2</b> |                       |                            |
| ⑥ 設定完了   | ⑥ 「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。  |                            |                       |                            |

- ★ご契約時はセレクト機能停止の状態に設定されています。
- ★セレクト機能が開始されていた場合に、「142+0」で転送の停止を行ったとしてもセレクト機能は開始の状態を保持します。また「転送の開始」を行っても、セレクト機能を続けてご利用いただけます。
- ★転送対象の発信電話番号が非通知・公衆・表示圏外の場合は、セレクト機能は作動しません。
- ★登録した電話番号を転送する設定の場合、登録リストの電話番号と発信者の電話番号が一致したときは転送しますが、一致しないときは、転送元に着信します。登録していない電話番号を転送する設定の場合、登録リストの電話番号と発信者の電話番号が一致したときは、転送元に着信しますが、一致しないときは、転送します。
- ★登録番号転送により電話を転送中に、転送元へ登録リストに未登録の電話番号から電話がかかってきた場合、そのまま着信します。また、登録番号着信(未登録番号を転送)により電話を転送中、転送元に登録リストに登録されている電話番号からかかってきた場合、そのまま着信します。
- ★弊社以外の電話会社の回線を經由した通話については、セレクト機能をご利用できない場合があります。

### (4) セレクト機能において

### 登録リストに登録されている電話番号を確認するとき

登録リストに登録されている電話番号を確認します。

- |              |   |
|--------------|---|
| ① <b>147</b> | ① 受話器を上げて <b>147</b> をダイヤルします。  |
| ② ガイダンス      | ② 「ボイスワープセレクト機能の設定を行います。」<br>「追加番号」をご契約のお客さまのみ—<br>「○○○○○○○○○番のボイスワープセレクト機能の設定を行います。」というガイダンスが流れます。<br>「電話番号の登録は“2”、各種設定は“3”、登録番号の削除は“9”、他の電話番号の設定を行う場合は“5”を押してください。」というガイダンスが流れます。<br><br>他の電話番号を設定したい場合—<br><b>5</b> をダイヤルしてください。「ボイスワープセレクト機能の設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最後に“#”を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電話番号を入力し、“#”を押してください。<br>②のガイダンスに戻ります。 |
| ③ <b>8</b>   | ③ <b>8</b> をダイヤルしてください。   |
| ④ ガイダンス      | ④ 「登録電話番号の確認を実施します。しばらくお待ちください。」「現在登録されている電話番号は△△△△△△△△△△、△△△△△△△△△△、△△△△△△△△△△…」というガイダンスが流れます。<br>*登録リストに登録番号がない場合、「現在登録されている電話番号はありません。」というガイダンスが流れます。  |
| ⑤ 確認完了       | ⑤ 「サービスメニューに戻る場合は“0”、終了する場合は“0以外”を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで確認は完了です。   |

### 3.リモートコントロールの使い方

#### 外出先の電話から転送の開始／停止、転送先の指定を行うための事前設定

リモートコントロールの利用を指定します。リモートコントロールを利用するには、はじめに暗証番号(数字4桁)の登録が必要となります。暗証番号の登録は、リモートコントロールを指定するときと同時にを行います。

① <b>142</b>	① 受話器を上げて <b>142</b> をダイヤルします。
② ガイダンス	② 「ボイスワープの設定を行います。」 「追加番号」をご契約のお客さまのみ — 「○○○○○○○○○番のボイスワープの設定を行います。」というガイダンスが流れます。 「サービスの停止は"0"、サービスの開始は"1"、転送先の登録は"2"、呼出秒数の設定は"3"、その他各種設定は"4"、設定状況の確認は"8"を、他の電話番号の設定を行う場合は"5"を押してください。」というガイダンスが流れます。 他の電話番号を設定したい場合 — ⑤ をダイヤルしてください。「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最後に"#"を押してください。」というガイダンスが流れます。ボイスワープの転送設定を行いたい電話番号を入力し、"#"を押してください。 ②のガイダンスに戻ります。
③ <b>4</b>	③ <b>4</b> をダイヤルしてください。
④ ガイダンス	④ 「各種設定を行います。」「転送先電話番号の登録は"0"、転送先の指定は"1"、リモートコントロールの設定は"3"を押してください。」というガイダンスが流れます。
⑤ <b>3</b>	⑤ <b>3</b> をダイヤルしてください。
⑥ ガイダンス	⑥ 「リモートコントロール利用の設定を行います。」「リモートコントロールを利用しない場合は"0"、利用する場合は"1"を押してください。」というガイダンスが流れます。

【リモートコントロールをご利用になる場合(合わせて、暗証番号を登録します。)]

⑦ <b>1</b>	⑦ ⑥のガイダンスに従って <b>1</b> をダイヤルしてください。
⑧ ガイダンス	⑧ 「暗証番号の登録を行います。暗証番号を4桁で入力し、最後に"#"を押してください。」というガイダンスが流れます。
⑨ <b>暗証番号+#</b>	⑨ リモートコントロールで利用したい暗証番号をダイヤルし、最後に <b>#</b> を押してください。
⑩ ガイダンス	⑩ 「入力された暗証番号は△△△△です。よろしければ"1"、入力し直す場合は"2"、本設定を中断する場合は"それ以外"を押してください。」というガイダンスが流れます。
⑪ <b>1</b>	⑪ 暗証番号が正しければ、 <b>1</b> をダイヤルしてください。
⑫ ガイダンス	⑫ 「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」「暗証番号を登録し、リモートコントロールを利用するに設定しました。」というガイダンスが流れます。
⑬ 設定完了	⑬ 「設定メニューに戻る場合は"0"、終了する場合は"0以外"を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。

【リモートコントロールをご利用にならない場合】

⑦ <b>0</b>	⑦ ⑥のガイダンスに従って <b>0</b> をダイヤルしてください。
⑧ ガイダンス	⑧ 「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」「リモートコントロールを利用しないに設定しました。」というガイダンスが流れます。
⑨ 設定完了	⑨ 「設定メニューに戻る場合は"0"、終了する場合は"0以外"を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。

★ご契約時のサービスの状態はリモートコントロールをご利用にならない状態に設定されています。

★暗証番号は、\*、\*、#、1111等(同一番号4桁)および、ご契約電話番号の下4桁と同一の番号は指定できません。

#### 外出先の電話から転送の開始／停止、転送先の指定を行うとき

リモートコントロールを行います。

★リモートコントロールを行うには、事前にP.19「外出先の電話から転送の開始／停止、転送先の指定を行うための事前設定」に従って設定してください。

① 「リモコン用 アクセス番号」	① 受話器を上げて「リモコン用アクセス番号」をダイヤルします。(P.21参照)
② ガイダンス	② 「お客さまの確認を行います。」「ボイスワープの設定を行いたい電話番号を市外局番から入力し、最後に"#"を押してください。」というガイダンスが流れます。
③ <b>ボイスワープ 契約番号+#</b>	③ ボイスワープをご契約されている電話番号を市外局番からダイヤルし、最後に <b>#</b> を押してください。
④ ガイダンス	④ 「お客さまの暗証番号を入力し、最後に"#"を押してください。」とガイダンスが流れます。
⑤ <b>暗証番号+#</b>	⑤ 暗証番号をダイヤルし、最後に <b>#</b> を押してください。
⑥ ガイダンス	⑥ 「ボイスワープの設定を行います。」「サービスの停止は"0"、サービスの開始は"1"、転送先の指定は"2"を押してください。」というガイダンスが流れます。

【転送を開始する場合】

⑦ <b>1</b>	⑦ ⑥のガイダンスに従って <b>1</b> をダイヤルしてください。
⑧ ガイダンス	⑧ 「サービスを開始しました。」というガイダンスが流れます。
⑨ 設定完了	⑨ 「サービスメニューに戻る場合は"0"、終了する場合は"0以外"を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。

【転送を停止する場合】

⑦ <b>0</b>	⑦ ⑥のガイダンスに従って <b>0</b> をダイヤルしてください。
⑧ ガイダンス	⑧ 「サービスを停止します。しばらくお待ちください。」「サービスを停止しました。」というガイダンスが流れます。
⑨ 設定完了	⑨ 「サービスメニューに戻る場合は"0"、終了する場合は"0以外"を押すか受話器を置いてください。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。

## 【転送先を指定する場合】

※転送開始の状態転送先を変更した場合、転送開始の状態は継続されます。

⑦ <b>2</b>	⑦ ⑥のガイダンスに従って <b>2</b> をダイヤルしてください。
⑧ ガイダンス	⑧ 「転送先の指定を行います。」「指定したい転送先リスト番号の1から4のいずれかを押してください。」というガイダンスが流れます。
⑨ <b>1</b> ~ <b>4</b>	⑨ 転送先リスト番号 <b>1</b> ~ <b>4</b> のいずれかをダイヤルしてください。
⑩ ガイダンス	⑩ 「転送先リストは□、転送先電話番号は△△△△△△△△△△です。なお、同時にサービスを開始します。よろしければ“1”、入力直す場合は“2”、本設定を中断する場合は“それ以外”を押してください。」というガイダンスが流れます。
⑪ <b>1</b>	⑪ ⑩のガイダンスに従って <b>1</b> をダイヤルしてください。
⑫ ガイダンス	⑫ 「設定を更新しています。しばらくお待ちください。」「転送先指定が完了しました。」というガイダンスが流れます。
⑬ 設定完了	⑬ 「ご利用ありがとうございました。」というガイダンスが流れます。これで設定は完了です。

★転送先リストを指定すると同時に転送を開始します。

★⑤で暗証番号を間違えた場合、「お客様の認証に失敗しました。もう一度入力してください。」というガイダンスが流れます。

★暗証番号を累計4回間違えると、ご利用できなくなります。そのときには、ボイスワープを契約している回線から暗証番号の登録を再度行ってください。

★リモートコントロール機能は、加入電話（ブッシュ回線、アナログ回線〔ブッシュ信号送出機能付き端末が必要〕、INSネット、携帯電話、PHS等からのご利用が可能です。

★リモートコントロールのご利用には通話料がかかります。

★リモートコントロールによるセレクト機能の開始・停止はできません。

## リモコン用アクセス番号

**06-6480-6142 (有料)**

※ 加入電話・INSネットのリモコン用アクセス番号とは番号が異なります。ご注意ください。

(注) 番号については変更になる場合があります。詳しくは、弊社までお問い合わせください。

※ 「リモートコントロール」のご利用にあたり、あらかじめご契約回線から暗証番号・転送先の登録が必要です。

※ 災害等でご契約回線が故障した際においても、ご契約回線以外からボイスワープの開始等ができるように、「ひかり電話設定サイト」のパスワードや「リモートコントロール」の暗証番号・転送先をあらかじめ登録いただくことをおすすめします。

(注) 「話中転送」・「無応答時転送」モードを選択している場合は、回線故障時には転送されません。

リモートコントロールでは、転送先電話番号の新規登録等はできません。

## ひかり電話設定サイトのログイン方法はP.42へ

ここでは、ボイスワープの設定方法について説明します。ボイスワープでは次の設定が可能です。

- サービス開始／停止
- 送信先メールアドレス設定
- メール送信条件設定
- お知らせ対象電話番号設定


※ 「リモートコントロール」のご利用にあたり、あらかじめご契約回線から暗証番号・転送先の登録が必要です。  
 ※ 災害等でご契約回線が故障した際においても、ご契約回線以外からボイスワープの開始等ができるように、「ひかり電話設定サイト」のパスワードや「リモートコントロール」の暗証番号・転送先をあらかじめ登録いただくことをおすすめします。

(注) 「話中転送」・「無応答時転送」モードを選択している場合は、回線故障時には転送されません。

リモートコントロールでは、転送先電話番号の新規登録等はできません。

### ボイスワープを選択


- 1 ① 「サービス選択」をクリックします。
- ② 「ボイスワープ」をクリックします。



認証単位が回線単位、かつ同一回線内で複数契約されている場合、もしくは、管理者／ユーザ単位において契約番号でログインした場合には以下の操作が必要です。


- 2 設定する電話番号をクリックします。

★認証単位が番号単位、もしくは管理者／ユーザ単位において追加番号でログインした場合には必要ありません。



### サービスメニュー

設定する項目をクリックします。




## 1 開始/停止設定

サービスの開始または停止の設定を行います。

- 1 転送方法または「停止」を選択します。
- 2 「設定」ボタンをクリックします。

★「無応答転送」を選択する場合は、呼び出し秒数を設定する必要があります。




## 3 セレクト機能開始/停止設定

セレクト機能の開始または停止の設定を行います。

- 1 セレクト機能条件または停止を選択します。
- 2 「設定」ボタンをクリックします。


★「無応答転送」を選択する場合は、呼び出し秒数を設定する必要があります。



## 2 転送先電話番号設定

転送先電話番号を設定します。

- 1 転送先電話番号を入力し、転送先リスト番号を選択します。
- 2 「設定」ボタンをクリックします。




- 2 「設定」ボタンをクリックします。




## 4 セレクト機能リスト設定

【電話番号の追加】

- 1 ①登録したい電話番号を入力します。  
②「追加」ボタンをクリックします。



- 2 「設定」ボタンをクリックします。




## 【リストの削除】

- 1 ①削除したいリスト番号を選択します。  
②「削除」ボタンをクリックします。



- 2 「設定」ボタンをクリックします。



ひかり電話設定サイトの  
パスワード変更や認証単位変更はP.47へ